

COMPROBADOR / EQUILIBRADOR BR-3000

Ref. 41008901

Especificaciones:

- Tolerancia error de medida: $\pm 1.5\%$
- Rango de medida:
Voltaje total: (Base Níquel) 4.0~17V
(Base Litio) 5~34V
- Voltaje por elemento: (Base Litio) 1.1~4.9V
- Tamaño: 85x63x15mm (excluyendo partes sobresalientes).
- Peso: 52,6g.
- Temperatura funcionamiento: $-10\sim+45^{\circ}\text{C}$
- Temperatura conservación: $-20\sim+60^{\circ}\text{C}$



El Futaba BR-3000, muestra rápidamente y de forma legible la tensión de los packs de baterías. El voltaje total y los restantes se muestran en forma de gráfico de barras y en porcentaje.

Con su capacidad de mostrar con precisión el nivel de voltaje de una batería RC, el verificador de baterías Futaba BR-3000 es un accesorio indispensable que todo aeromodelista debería tener.

El Futaba BR-3000 **puede chequear packs de Life, LiPo y Lilon de 2-7 celdas, así como paquetes de NiCd y NiMH de 4-7 celdas.** También permite mostrar el voltaje de cada celda individual en packs de baterías de litio y equilibrar automáticamente este tipo de baterías.